



 Š izbrani izdelek.



GTV LUKSOMAT, SVETLOBNI SENZOR, 1500W, NASTAVLJIV, IP54

ŠIFRA: GTVSV-CZ2000-00

13.99€

CZ-CZ2000-00 GTV 5901867108937

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.1700 kg
Dimensions	5 × 15 × 15 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	GTV



Zaloga: 4 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Pametni dom](#), [Senzorji](#)



OPIS IZDELKA

Senzor za svetlobo se uporablja za samodejno vklop luči v mraku in izklop ob zori. Na ta način prihranite električno energijo.

Senzor je zaščiten v vodoodpornem ohišju.



Možne nastavitve:
Vaš izbrani izdelek.

- okoliška svetloba od 3 - 500 LUX
- časovni zamik: od 1 -9 ur ter možnost nastavitve od mraka do zore

Senzor je primeren za montažo na steno nad svetlobnimi elementi.

Možnost napeljave kablov s hrbtne ali spodnje strani senzorja.

Montažni pribor (vijaki in vložki) je priložen.

Montaža:

- najprej se prepričajte da v omrežju ni električne napetosti
- določite pravilno pozicijo senzorja: nameščen mora biti nad svetilom da se izognemo slabemu delovanju
- na stikalo priklopite svetilo (porabnik) in napajanje (električno omrežje) - shema ožičenja je podana v priloženih navodilih
- po končani montaži ponovno spustite el. tok in preverite delovanje senzorja

Tehnične specifikacije:

Napetost:	220-240V AC / 50-60Hz
Največja dovoljena obremenitev:	1500W / 10A
Dimenzije stikala:	70 x 109 x 40,5mm
Teža:	130g
Standard zaščite senzorja:	IP54