



✓ Š izbrani izdelek.



JACKERY EXPLORER 240 PRENOSNA POLNILNA POSTAJA - 240WH

ŠIFRA: JACPB-EXP_240

122.99€

HTE032240EU JACKERY 6958657300063

DODATNE INFORMACIJE

Weight	3.4600 kg
Dimensions	27.2 × 25.6 × 25.6 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	JACKERY



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Polnilne postaje, agregati](#), [Solarne in energetske rešitve za dom](#)



OPIS IZDELKA

Jackery Explorer 240 je prenosna litijeva napajalna postaja s kapaciteto 240 Wh.



Je eden najlažjih in najbolj prenosnih generatorjev litijevih baterij za ponovno polnjenje na trgu.
Vaš izbrani izdelek.

Velika zmogljivost: Jackery Explorer 240 ima 240Wh (16,8ah, 14,4V) litij-ionsko baterijo in inverter s čistim sinusnim izhodom.

Vsebuje 1x AC vtičnico (230V 200W, 400W največ kratkotrajno), 2x USB-A priključek, 1x enosmerna izhoda DC in 1x avtomobilski 12V izhod za avto za delovanje naprav z nizko in visoko močjo, vključno z mini hladilnikom, zračno črpalko in TV.

Zasnovan za prenosljivost: izjemno lahek Jackery Explorer 240 ima trden ročaj za enostavno prenašanje.

Zaradi svoje enostavnosti za prenašanje in kompaktne zasnove je Jackery Explorer 240 popoln za uživanje v kampiranju z avtodomi in na izletih.

Štirje načini polnjenja: Explorer 240 ima visokokakovosten vgrajen MPPT krmilnik polnjenja. To omogoča hitro in enostavno solarno polnjenje, ko je priključen na solarni sončni panel Jackery SolarSaga 100 W (naprodaj ločeno).

Explorer 240 lahko napolnite tudi iz 220V vtičnico, 12V avtomobilske vtičnice ali z električnim generatorjem.

Baterija:

Kapaciteta: 240Wh (14.4V, 16,8Ah)

To baterije: Li-ion NMC

Število ciklov: 500 ciklov do 80+% zmogljivosti

Sistem upravljanja baterije: BMS, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred kratkim stikom

Priključki:

220V AC inverter sinus izhod: 220V AC, 200W (400W kratkotrajno)

2x USB-A izhod: 5V, 2,4A

12V avtomobilski izhod: 12V, 10A

2x DC izhod: 12V, 7A (6,5mm * 1,4mm)

DC vhod: 12V-30V (največ 65W)

Časi polnjenja:

220V AC polnjenje iz vtičnice: 5,5 ure

12V avtomobilski adapter: 6,5 ure

Solarni panel SolarSaga 100 W: 5,5 ure

Splošno:

Teža: 3 kg



Dimenzije: 23 x 13,32 x 20 cm

Vas izbrani izdelek.

Delovna temperatura uporabe: od -10°C do +40°C

Certificiranje: CEC, DOE, FCC, UL, ROHS, CA Prop 65

Garancija: 24 mesecev

V paketu prejmete:

Jackery Explorer 240

12V avtomobilski polnilni kabel

220V polnilni kabel